

Газовый генератор резервного электроснабжения



с воздушным охлаждением.

Модель HG7500(SE) (6,0 кВт).



- оригинальный двигатель HONDA GX390 (Япония);
- модель альтернатора Linz (Италия);
- ручной старти электрический старт (аккумулятор в комплекте);
- увеличенный срок эксплуатации;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- современный синхронный генератор бесщёточного типа;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- уникальная система подачи газового топлива;
- встроенный датчик давления газа в газовом генераторе, дающий возможность работы при сверх низком давлении в магистрали (до 0,8 кПа);
- формирование пусковой дозы для полностью легкого запуска;
- звуковой сигнал, напоминающий о необходимости проведения ТО;
- устойчивость при кратковременной пиковой перегрузке до 7,5 кВа (включение мощных потребителей);
- надежная, мощная мини электростанция, идеально подходит для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

Генератор	REG HG7500(SE)
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	5,0кВт/5,5 кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	5,5 кВт/6,0 кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	1
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Сила тока	26,1 А
Выход постоянного тока	нет
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	85 кг
Габаритные размеры, мм	680x510x510
Двигатель	
Модель	HONDA GX390
Объем двигателя	389 см3
Количество цилиндров	1
Мощность двигателя	13,0 л.с./9,5 кВт
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	1,1 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан)

