



Модель REG BG16-230S (16,0кВт).

- оригинальный двигатель Briggs&Stratton (США);
- синхронный трехфазный бесщеточный генератор;
- электрический старт;
- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- уникальная система смесеобразования;
- более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;
- температурный режим эксплуатации от -40 до +40 градусов;
- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);
- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);
- надежная малозумная всепогодная электростанция для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

Генератор	REG BG16-230S
МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	14,0 кВт/15,0 кВт
ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность	15,0 кВт/16,0 кВт
Коэффициент мощности (cosφ)	1,0
Частота тока	50 Гц
Номинальное выходное напряжение	220 В
Фаза	1
Сила тока	28,9 А
Выход постоянного тока	нет
Автоматический регулятор напряжения	есть
Защита от перегрузки	есть
Вес	250 кг
Габаритные размеры, мм	1240x680x960
Двигатель	
Модель	Briggs&Stratton
Объем двигателя	896 см ³
Количество цилиндров	2
Мощность двигателя	31,0 л.с./22,8 кВт
Частота вращения	3000 об./мин.
Объем масляной системы	2,0 л.
Потребление топлива при максимальной нагрузке	0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м ³ /кВт.ч. (метан)
Уровень шума	68 дБ